

Stopcontact vervangen

In deze werkaart leer je om veilig een stopcontact te vervangen.

Benodigheden

- spanningszoeker
- schoevendraaier

Aandachtspunten

- Een ander woord voor 'stopcontact' is 'wandcontactdoos'.

Wat je gaat doen

1. Schakel de stroom uit, in de meterkast. Let op dat je de juiste groep kiest (**foto 1**).
2. Controleer met een spanningszoeker of de stroom echt uitgeschakeld is (**foto 2**).
3. Schroef de kap los en haal deze eraf.
4. Schroef het stopcontact los van de muur (**foto 3**).
5. Schroef de leidingdraden van het stopcontact (**foto 4**).
6. Pak het nieuwe stopcontact.
7. Sluit de bruine en blauwe draad aan. Het maakt niet uit welke draad links of rechts komt (**foto 4**).
8. Sluit de aardedraad aan op de schroef in het midden.
9. Bevestig het nieuwe stopcontact aan de muur (**foto 3**).
10. Schroef de kap op het stopcontact (**foto 5**).
11. Schakel de stroom aan, in de meterkast (**foto 1**).

